



**Tabela Lambda x Volt para as faixas 1 e 2
(Condicionadores e leitores ODG de sonda
wideband Bosch LSU 4.2)**

Lambda	Faixa 1	Faixa 2
0,59	0,20	
0,60	0,29	
0,61	0,38	
0,62	0,47	
0,63	0,56	
0,64	0,65	
0,65	0,74	0,20
0,66	0,83	0,27
0,67	0,92	0,34
0,68	1,01	0,41
0,69	1,10	0,48
0,70	1,19	0,55
0,71	1,28	0,62
0,72	1,37	0,70
0,73	1,46	0,77
0,74	1,55	0,84
0,75	1,64	0,91
0,76	1,73	0,98
0,77	1,82	1,05
0,78	1,91	1,12
0,79	2,00	1,19
0,80	2,09	1,26
0,81	2,18	1,33
0,82	2,27	1,40
0,83	2,36	1,47
0,84	2,45	1,54
0,85	2,55	1,62
0,86	2,64	1,69
0,87	2,73	1,76
0,88	2,82	1,83
0,89	2,91	1,90
0,90	3,00	1,97
0,91	3,09	2,04
0,92	3,18	2,11
0,93	3,27	2,18
0,94	3,36	2,25

Lambda	Faixa 1	Faixa 2
0,95	3,45	2,32
0,96	3,54	2,39
0,97	3,63	2,46
0,98	3,72	2,54
0,99	3,81	2,61
1,00	3,90	2,68
1,01	3,99	2,75
1,02	4,08	2,82
1,03	4,17	2,89
1,04	4,26	2,96
1,05	4,35	3,03
1,06	4,44	3,10
1,07	4,53	3,17
1,08	4,62	3,24
1,09	4,71	3,31
1,10	4,80	3,38
1,11		3,46
1,12		3,53
1,13		3,60
1,14		3,67
1,15		3,74
1,16		3,81
1,17		3,88
1,18		3,95
1,19		4,02
1,20		4,09
1,21		4,16
1,22		4,23
1,23		4,30
1,24		4,38
1,25		4,45
1,26		4,52
1,27		4,59
1,28		4,66
1,29		4,73
1,30		4,80